

# Jukebox FM Recorder 20

# ARCHOS

Think smaller



- » Lecteur & Enregistreur MP3
- » Radio FM intégrée
- » Enregistre la radio avec un Buffer pré-enregistré de 30 secondes
- » Dictaphone®
- » Disque dur 20 GB
- » Interface USB 2.0

MAC & PC

Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'enregistrer la radio au format MP3 ! A partir du tuner FM intégré, vous pouvez enregistrer vos chansons préférées au format MP3 aussi aisément qu'avec un lecteur cassette. A la seule différence que vous enregistrez avec l'un des plus puissants lecteurs/enregistreurs MP3 portatif disponible sur le marché.

Pour l'enregistrement radio, le Jukebox FM Recorder 20 d'ARCHOS est équipé d'une mémoire tampon pré-enregistrée de 30 secondes. Cette fonction unique vous permet d'enregistrer des chansons entières même si celles-ci ont déjà commencé lorsque vous en déclenchez l'enregistrement. Le Jukebox dispose également d'un bouton "effacer" permettant de supprimer tout ou parties des enregistrements que vous ne souhaitez pas conserver.

Vous profitez ainsi pleinement de l'exceptionnelle combinaison de fonctions qu'offre ce produit :

- Ecoutez la radio sur votre tuner FM intégré, stockez à partir d'un ordinateur 300 heures de musique MP3 d'une qualité égale à celle d'un CD ou encore, enregistrez directement à partir de votre tuner FM intégré ou de n'importe quelle autre source audio analogique ou numérique.
- Utilisez le microphone intégré pour transformer le Jukebox FM Recorder 20 en Dictaphone® lors de vos réunions ou utilisez-le pour vous souvenir d'idées clés qui vous viennent à l'esprit lorsque vous êtes en déplacement. En mode Dictaphone®, la capacité d'enregistrement est de 700 heures.
- Emportez vos données partout avec vous en les stockant sur le disque dur de 20 GB et en bénéficiant de la vitesse de l'interface USB 2.0. (compatible USB 1.1).
- Stockez n'importe quelle combinaison de fichiers musique MP3 (enregistrés à partir d'un CD, du tuner FM intégré ou d'une autre source audio), voix et données, jusqu'à 20 GB.

Utilisateur nomade, vous aimez conserver en permanence votre musique et vos données à portée de main, vous aimez aussi la radio, voire même enregistrer quelques-uns de ses programmes (ou d'autres sources audio) sans nécessairement avoir recours à un ordinateur : le Jukebox FM Recorder 20 est fait pour vous ! Mettez-le dans votre poche et c'est parti !

# Jukebox FM Recorder 20

# ARCHOS

Think smaller

Premier lecteur/enregistreur avec disque dur USB de 20 GB gérant les MP3, la voix et la radio FM



## Caractéristiques techniques

<b>Capacité</b>	Disque dur de 20 GB (300 heures de musique MP3 à 128 kbps, 450 heures d'enregistrement radio à 96 kbps, 700 heures d'enregistrement vocal à 64 kbps ou 20 GB de données)
<b>Interface et transfert vers le PC</b>	USB 2.0 (PC) compatible USB 1.1 (PC et Mac). Jusqu'à 12 MB en USB 2.0
<b>Type de Formats</b>	Lecture MP3 (30 à 320 kbps - VBR). Enregistrement MP3 (VBR jusqu'à 160 kbps), encodage en temps réel (à partir de n'importe quelle source audio analogique et numérique) avec une mémoire tampon de 30 secondes pour la radio
<b>Tuner FM intégré</b>	Bande FM de 88 à 108 MHz - recherche automatique - 30 stations présélectionnables. Encodage MP3 en temps réel avec fonction de retour en arrière sur 30 secondes. Fonction "effacer" pour supprimer les débuts de chansons que vous ne souhaitez pas conserver
<b>Affichage</b>	Ecran LCD graphique rétroéclairé, 112 x 64 pixels (jusqu'à 8 lignes de caractères)
<b>Caractéristiques audio</b>	Entrée/sortie stéréo numérique, entrée et sortie stéréo analogiques, prise casque. Rapport signal/bruit : > 90 dB. Puissance de sortie maximale : 100mW, réponse en fréquence : 20 HZ - 20 kHz. Distortion harmonique : <0,1%. Microphone intégré
<b>Configuration audio et modes de lecture</b>	Volume, basse, aigus, loudness, balance et renforcement des basses. Modes de lecture : normale, répétition (1/tous), aléatoire, programmable et intro scan
<b>Fonctions supplémentaires</b>	Création de répertoires, suppression de fichiers et de répertoires. Horloge et réveil
<b>Temps de lecture en continu</b>	Jusqu'à 12 heures
<b>Mise à jour logiciel</b>	Mises à jour du firmware à télécharger à partir d'Internet à l'adresse : <a href="http://www.archos.com">www.archos.com</a>
<b>Source d'alimentation</b>	Interne : 1 batterie lithium-ion rechargeable. Externe : adaptateur AC-DC
<b>Dimensions</b>	113 x 79 x 30 mm
<b>Poids</b>	290 g
<b>Configuration requise</b>	<b>PC*</b> : Windows 98 SE, ME, 2000, XP (stockage de masse USB). 32 MB de RAM (64 MB conseillés) Lecteur CD-ROM gérant l'extraction audio numérique <b>Mac*</b> : OS 8.6, 9.x. ou X
<b>Contenu de la boîte</b>	Jukebox FM Recorder 20, câble USB 2.0 (Mini B-A), adaptateur CA/CC, batterie lithium-ion (préinstallée), casque stéréo, pochette de transport, logiciel MusicMatch™ Jukebox avec pilote sur CD et manuel traduit en anglais, français, allemand, espagnol et italien.

\*Chaque ordinateur doit disposer d'un port correspondant à l'interface choisie.



USB 2.0  
compatible



[www.archos.com](http://www.archos.com)

Think smaller

Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Informations données sous réserve d'erreurs typographiques et susceptibles de modifications sans préavis.  
Photos et illustrations non contractuelles. Copyright © ARCHOS. Tous droits réservés. Octobre 2002.

**ARCHOS**  
Europe & Asia

12, rue Ampère  
91430 Igny - France  
Tél. : (33) 1 69 33 16 90  
Fax : (33) 1 69 33 16 99

**ARCHOS Technology**

3 Goodyear  
Unit A, Irvine  
CA 92618  
Phone: +949-609-1400  
Fax: +949-609-1414